


EN54 Indicator Jeweller

Бездротовий адресний зовнішній індикатор спрацювання пожежного сповіщувача




Надійне оповіщення, що зберігає час — і життя

EN54 Indicator Jeweller оповіщає про пожежу за допомогою вбудованої світлодіодної рамки. Завдяки індикатору сигнал про пожежну тривогу стає миттєво помітним як у приміщенні, так і на вулиці, навіть якщо сповіщувач не видно або немає доступу до застосунку. Після спрацювання тривоги рамка блискає яскраво червоним світлом, яке видно на відстані до 6 м. Пристрій легко встановлюється на стіну чи стелю без потреби розбирати корпус.




Просте встановлення й обслуговування

- Додавання на ППКП за допомогою QR-коду — без додаткових інструментів чи програмування
- Налаштування й тестування в застосунках Ajax
- Спеціальне поле для уточнення місця розташування пристрою
- Кріпильна панель SmartBracket для простого встановлення без потреби розбирати корпус пристрою
- Можливість регулювати кут повороту пристрою на панелі SmartBracket до 55° для оптимального встановлення
- Спеціальний замок для надійного кріплення на SmartBracket, який запобігає спробам зняти пристрій
- Попередньо встановлені батареї, які дають змогу використовувати пристрій одразу з коробки



Вбудований радіозв'язок за протоколом Jeweller

- Бездротовий зв'язок із ППКП на відстані до 1700 м за відсутності перешкод
- Можливість підключити пристрій до ретранслятора радіосигналу (продається окремо)
- Активація пристрою впродовж 3 секунд після пожежної тривоги
- Розумна технологія радіозв'язку: автоматичне регулювання потужності, радіочастотний гопінг і виявлення втрати зв'язку



Ефективна автономність на довгі роки

- До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Сповіщення про низький заряд батареї в застосунках Ajax
- Заміна батарей без додаткових інструментів і потреби розбирати корпус пристрою

Сумісність із ППКП і ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=RI.54.J	Оповіщення про тривогу Тип індикації світлова Світлодіодна рамка Режим індикації бістабільний постійний імпульс Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунку Ajax Синхронізація тривог Миттєва активація, синхронізована зі спрацюванням пожежного сповіщувача	Зв'язок із ППКП чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод
Встановлення Робоча температура від –10 °С до +50 °С Допустима вологість до 80% Рейтинг горючості UL 94 V-0	Корпус Колір чорний, білий Розміри 89,5 × 89,5 × 32,7 мм Вага 186 г Клас захисту IP54	
Живлення Батарея 2 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 5 років	Комплект EN54 Indicator Jeweller 2 × батарея CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція	



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/en54-indicator-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems