2 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | IP54 | SIA CP-01 | UL® LISTED | Jeweller

StreetSiren Jeweller

Бездротова сирена
зі світлодіодною рамкою.

Для роботи пристрою потрібен хаб Ajax. Детальна інформація про пристрій за посиланням:

ajax.systems/support/devices/streetsiren/

Ключові можливості

- Регулювання гучності: від 85 до 113 дБ
- Регулювання тривалості тривоги[1]: від 3 с до 3 хв
- Індикація затримки та зміни режиму охорони
- Сповіщення про відчинення дверей
- Клас захисту IP54
- Прості встановлення та заміна
- Дистанційне керування та налаштування через застосунок
- Підключення через QR-код

Принцип роботи

Повідомляє про тривоги

Сирена реагує на втручання та сигнали системи безпеки менш ніж за секунду. Вона досить гучна, щоб відлякати зловмисників і привернути увагу сусідів.

Слугує індикатором стану безпеки

Світлодіод сирени сповіщає про те, що об’єкт під охороною, а звуковий сигнал — про **Затримку при вході/виході**. Це корисні функції для користувачів, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелока.

Повідомляє про відкриття дверей

Якщо **Сповіщення про відчинення** увімкнено, сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацювання датчиків відчинення, коли система не в режимі охорони. Цією функцією користуються, наприклад, у магазинах, щоб сповістити співробітників, що хтось увійшов до приміщення.

Jeweller — це **двосторонній бездротовий протокол**, який забезпечує швидкий та надійний зв’язок між хабами та пристроями. Протокол надає миттєві сигнали тривоги з багатьма даними: охоронні компанії та користувачі знають, хто і коли встановив під охорону або зняв з-під охорони об’єкт.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування** для моніторингу стану пристроїв системи в реальному часі. Підтримуючи **до 1500 м** бездротового зв’язку між StreetSiren і хабом (або ретранслятором), Jeweller готовий захистити об’єкти та забезпечити **найкращу взаємодію з користувачем** як для кінцевих користувачів, так і для інженерів монтажу.

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	**EN 50131 (Grade 2)** **PD 6662:2017** **SIA CP-01** **UL985, UL1023, UL2610** **ULC S545, ULC S304**	Сумісність	**Хаб** усі хаби Ajax **Ретранслятори** усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Зв’язок з хабом або ретранслятором	**Технологія зв’язку Jeweller** **Діапазони частот** 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Залежно від регіону продажу **Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)** ≤ 20 мВт **Дальність зв’язку** до 1,500 м За відсутності перешкод **Інтервал опитування** 12 — 300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax **Захист від підміни** Автентифікація пристрою	Можливості	**Типи тривог** акустичний та світловий **Гучність звукового оповіщення** від 85 до 113 дБ на відстані 1 м Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax **Тривалість сигналу тривоги** від 3 с до 3 хв Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax **Частота звукового сигналу тривоги** 3,5 ± 0,5 кГц **Сповіщення про відчинення** Сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацьовування датчиків відчинення, коли систему знято з-під охорони

Блок живлення	**Основний блок живлення** 4 батареї CR123A Попередньо встановлена **Зовнішній блок живлення** 12 В⎓, 1,5 А **Термін роботи від батарей** до 5 років	Встановлення	**Діапазон робочих температур** від -25°C до +60°C **Допустима вологість** до 95% **Клас захисту** IP54
Корпус	**Кольори** білий, чорний **Розміри** 200 × 200 × 51 мм **Вага** 97 г **Антисаботаж** тампер проти злому Спрацьовує при відкритті корпусу пристрою. акселерометр Активується, коли хтось намагається перемістити або демонтувати пристрій.	Комплектація	StreetSiren Jeweller 4 батареї CR123A Попередньо встановлена SmartBracket SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція

[1] Тривалість тривоги від 3 до 15 хвилин доступна лише для сирен з версією прошивки 5.60.4.14 і вище. Функція доступна тільки в США та Канаді у разі під'єднання сирени до хаба з версією прошивки NA X.X.X.