



MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху, що робить фото за тривоогою, розкладом, сценарієм і запитом. Для встановлення на вулиці на висоті від 2 до 4 метрів.


Функції та технічні характеристики, вказані в цьому документі, можуть змінитися до офіційного релізу пристрою.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP55



Поліпшене виявлення

- Два інфрачервоні (ІЧ) сенсори й один мікрохвильовий сенсор
- Регульована дальність виявлення руху завдяки поворотному монтажному кронштейну
- Вертикальний кут огляду — 90°, без сліпих зон під датчиком
- Горизонтальний кут огляду — 90°



Запобігання хибним тривогам


- Підтвердження тривоги ІЧ сенсорів мікрохвильовим сенсором К-діапазону
- Три рівні чутливості в застосунку Ajax
- Кореляційний і спектральний аналіз
- Ефективне виявлення руху з температурною компенсацією від -25 °C до +60 °C (від 13 °F до 140 °F)

Фотоверифікація

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller має вбудовану камеру. Вона дає змогу швидко оцінити ситуацію на об'єкті, що охороняється. Передбачено чотири типи фотоверифікації: за тривоогою, сценарієм, розкладом і запитом. Користувач може запитувати та переглядати фото одним дотиком у застосунку Ajax.



HDR-камера для чітких фото



ІЧ підсвічування за умов недостатнього освітлення



Роздільна здатність до 640 × 480 пікселів



До 5 фото в серії

Фото за тривоогою

Вбудована камера активується, коли датчик виявляє рух у режимі охорони. Переглядати фото можуть лише користувачі з доступом до стрічки подій хаба та співробітники охоронної компанії.

Фото за сценарієм

Камера датчика автоматично робить фото в разі спрацювання певних пристроїв.

Фото за запитом

Користувач може робити фото в будь-який час або коли датчик встановлено в режим охорони (залежно від налаштувань). Фото за запитом не надсилаються на пульт моніторингу охоронної компанії.

Фото за розкладом

Датчик автоматично робить фото в зазначений час.

- Дальність бездротового зв'язку — до 1700 м (5550 футів) за відсутності перешкод
- Блокове шифрування для посиленого захисту даних
- Регулярні опитування для відображення поточного стану пристрою в застосунках
- Радіочастотний гоїнг для запобігання перехопленню даних і глушінню

Контроль приватності

- Точне налаштування прав доступу в застосунку Ajax
- Шифрування графічних даних відповідно до вимог GDPR
- Зберігання всіх дій, виконаних у системі, у журналі подій

- Система антимаскування¹
- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Магнітометр для контролю магнітного поля
- Захист від підміни завдяки автентифікації пристрою
- Захист від несанкціонованої зміни положення датчика

Встановлення без зусиль

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Строк роботи від батарей — до 3 років
- Не потрібно розбирати корпус пристрою для встановлення

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Сумісність Хаби Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX 2 Jeweller	Зв'язок із хабом або ретранслятором Технології зв'язку Jeweller i Wings Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу	Виявлення руху Чутливі елементи 2 × ІЧ сенсор Радар Дальність виявлення руху до 15 м до 49 футів Кути виявлення руху вертикальний: 90° горизонтальний: 90° Роздільна здатність у пікселях 640 × 480 320 × 240	Корпус Колір білий Розміри 234 × 137 × 98 мм 9,21" × 5,39" × 3,86" (без поворотного монтажного кронштейна) Вага 620 г 21,9 унції (без поворотного монтажного кронштейна) 1010 г 35,6 унції (з поворотним монтажним кронштейном)
Живлення Елемент живлення 6 × CR123A (попередньо встановлені) Строк роботи від батарей до 3 років Можливість під'єднання зовнішнього блока живлення 12–24 В==	Встановлення Діапазон робочих температур від −25 °C до +60 °C від 13 °F до 140 °F Допустима вологість до 95% Клас захисту IP55 Висота встановлення 2–4 м 6,6–13 футів	Комплектація MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 батарей CR123A (попередньо встановлені) Навіс Поворотний монтажний кронштейн Монтажний комплект Коротка інструкція	Тривога тампера Магнітометр

¹ Система антимаскування доступна лише для ІЧ сенсорів; вона не виявляє маскування мікрохвильових сенсорів.