



Tag


Безконтактний брелок для керування режимами охорони

Продається в пакуваннях по 3, 10 або 100 пристроїв



Зручний доступ до системи

- Один брелок Tag можна прив'язати до 13 хабів.
- Можливість задати ім'я та права доступу для кожного брелока.
- Заміна права доступу Tag в режимі реального часу: відкликання, обмеження, зміна або розширення доступу користувачів до систем безпеки та груп.
- Контроль стану системи: кожна дія фіксується в журналі подій.



Додавання в систему та налаштування

- Брелок Tag додається в систему через застосунок. Потрібно відкрити меню налаштувань та прикласти брелок до клавіатури.
- Налаштування доступу можна змінювати дистанційно.



Захист від саботажу

- Захист від копіювання.
- Потрійне DES-шифрування й апаратне AES-шифрування з розміром ключа 128 біт.
- Підтвердження авторизації. Щоб керувати режимами охорони системи, функція дає змогу налаштувати двофакторну автентифікацію: спочатку для авторизації треба застосувати брелок Tag, а потім — ввести код.

Pass – той самий пристрій,
але в іншій формі

Безконтактна картка
для керування режимами охорони.



1 2 3

Лінійки продуктів **Superior, Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи будь-якої конфігурації.

Сумісність пристроїв KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller	Безконтактна автентифікація Технологія зв'язку DESFire® Стандарт роботи ISO 14443-A (13,56 МГц) Шифрування Потрійне DES-шифрування й апаратне AES-шифрування з розміром ключа 128 біт	Ключові можливості Прив'язка до користувача Задайте ім'я та права доступу для кожного брелока в застосунку Ajax Хаби Ajax брелок можна прив'язати до 13 хабів	Захист від саботажу Автентифікація Захист від перехоплення сигналу
Корпус Колір Чорний Білий Розміри 45 × 32 × 0,6 мм 1,77" × 1,26" × 0,03" Вага 7 г 0,2 унції Діапазон робочих температур від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75%	Комплектація 3, 10 або 100 пристроїв (залежно від пакування) Коротка інструкція		



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/access-devices/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems