



Superior Button Jeweller

Бездротова тривожна кнопка / смарткнопка



Що нового

BASELINE Button Jeweller	SUPERIOR Superior Button Jeweller
Доступний для всіх PRO	Доступний лише для акредитованих партнерів

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.


Режими роботи

Superior Button Jeweller підтримує 3 режими: **тривожна кнопка**, керування пристроями автоматизації та глушіння синхронної тривоги пожежних датчиків. Режим роботи налаштовує PRO чи користувач з правами адміністратора в застосунках Ajax.

Типи подій


Superior Button Jeweller підтримує численні типи подій, зокрема вторгнення, пожежа, невідкладна допомога, тривожна кнопка, газ, несправність, затоплення та інформаційний. Тип події налаштовує PRO чи користувач з правами адміністратора в застосунках Ajax.

Захист від випадкової активації тривоги: подвійне або тривале натискання




Jeweller технологія зв'язку

- До 1300 м (4250 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування та автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою



Висока автономність

- До 5 років роботи
- Попередньо встановлена батарея
- Попередження про низький заряд
- Контроль стану батареї



Швидке встановлення та налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках
- Можна носити на зап'ясті, повісити на шию, почепити на зв'язку ключів
- Тримач Holder для кріплення на поверхні (продається окремо)



Сумісність із хабами й ретрансляторами  Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=BT.S.J	Відповідність стандартам EN 50131-3 (Grade 2) INCERT SSF NFA2P	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку Jeweller до 1300 м до 4250 футів За відсутності перешкод	Живлення Елемент живлення 1 батарея CR2032 Попередньо встановлена Строк автономної роботи до 5 років Виробник Renata
Встановлення Діапазон робочої температури від –10°C до +40°C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP55	Корпус Колір білий чорний Розміри 47 × 35 × 13 мм 1,85" × 1,38" × 0,51" Вага 16 г 0,56 унції	Комплектація Superior Button Jeweller 1 батарея CR2032 (попередньо встановлена) Двостороння клейка стрічка Коротка інструкція	



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-button-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems