


Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Бездротовий брелок з тривожною кнопкою і керуванням режимами охорони



Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.



Світлові індикатори Ajax Superior SpaceControl Jeweller мають силіконове покриття для поліпшеного захисту від вологи.

Поставити під охорону

Ставить об'єкт під охорону

Зняти з охорони

Знімає об'єкт з охорони

Нічний режим


Активує Нічний режим роботи датчиків, які захищають периметр

Тривога

Сповіщає охоронну компанію та користувачів про небезпеку чи надзвичайну ситуацію




Захист від випадкової активації: подвійне або тривале натискання




Jeweller Технологія зв'язку

- До 1300 м (4250 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування та автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Світлодіодна індикація натискання кнопок



Висока автономність

- До 5 років автономної роботи
- Попередньо встановлена змінна батарея
- Попередження про низький заряд батареї



Швидке налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунку
- Можна носити в кишені або почепити на зв'язку ключів



Сумісність із хабами й ретрансляторами  Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=SC.S.J	Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу. Дальність зв'язку до 1300 м до 4250 футів За відсутності перешкод.	Живлення Елемент живлення 1 батарея CR2032 Попередньо встановлена. Строк автономної роботи до 5 років
Встановлення Діапазон робочої температури від –10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 95% Клас захисту IP32	Корпус Колір білий чорний Розміри 65 × 37 × 10 мм 2,56" × 1,46" × 0,39" Вага 13 г 0,46 унції	Комплектація Ajax Superior SpaceControl Jeweller 1 батарея CR2032 (попередньо встановлена) Коротка інструкція	



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/ajax-superior-spacecontrol-jeweller

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems